TECHNISCHE DATEN
SC 1500

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Verstärker-Ausgangsleistung:
520 W RMS an 8 Ohm @ 0,1% THD
1000 W RMS an 4 Ohm @ 0,1% THD
Frequenzgang: 10 Hz- 20kHz
Einstellbare Tiefpass-Frequenzweiche von 30 bis 200 Hz mit einer Steigung von 12 dB/Oktave
Automatisches Ein- und Ausschalten der Signalerkennung
Front:
Taste zum Starten des Auto-EQ-Prozesses
7-Segment-Anzeige für Lautstärke und Trennfrequenz
Subwoofer-Lautstärke einstellbar
Crossover-Frequenz über Drehgeber in 5 Hz-Schritten einstellbar
Phasenregler (0° / 180°)
3,5 mm Mikrofonbuchse für automatische Raumkorrektur auf der Vorderseite
Rückwand:
Unsymmetrischer Stereo/LFE RCA-Eingang
Unsymmetrischer Stereo/LFE RCA-Ausgang für einfache Verkettung (Daisy Chain)
Symmetrischer Stereo-/LFE-XLR-Eingang
Symmetrischer Stereo-/LFE-XLR-Ausgang für einfache Verkettung (Daisy Chain)
Lautsprecherpegel Stereo-Eingangsbuchsen
Automatischer Ein/Aus-Schalter
3,5 mm Miniklinke 12 V Trigger-Eingang
3,5 mm Miniklinke Trigger-Ausgang mit 5 Sekunden Verzögerung
5 V / 1 A Power USB-Buchse zur Stromversorgung des externen drahtlosen Signalübertragungssystems Wi-Connect II
Blaue (Strom ein) / Rote (Strom Standby) Betriebsanzeige-LED
Grüne Betriebsanzeige-LED: 0,5-Watt-Stromverbrauch im Standby-Modus
Abmessungen (H/B/T): 11 cm x 44 cm x 37 cm
Rack-Montage möglich 2 HE Rack-Raumhöhe
Versandabmessungen (H/B/T): 23 cm x 60 cm x 50 cm
Gewicht (unkartoniert): 8,87 kg
Versandgewicht: 11,64 kg

TECHNISCHE DATEN
SC 1500

VERSTÄRKER-EIGENSCHAFTEN

- Automatische Leistungsumschaltung von 100 V - 240 V 50Hz/60Hz
- Hochauflösender Analog Devices Audio ADAU 1761 DSP
- Breite Eingangsspannungsbandbreite für Consumer- und Pro-Audio-Anwendungen mit bis zu 4 V Line-Level-Eingang
- Hocheffizientes Schaltnetzteil mit 60 A 650 V MOSFET, für hohe Effizienz.
- Kühl laufende Class-D-Verstärker-Schalttopologie mit 8 massiven 72 A / 220 V MOSFETs
- Eingangsimpedanz 20 kOhm (unsymmetrisch RCA)
- Eingangsimpedanz 2,5 kOhm (Lautsprecherpegel)

APP-STEUERUNG

- Die App kann mehrere MiniVee X oder SC Sub-Amps über eine Bluetooth-Verbindung steuern
- Automatische Raumkorrektur mit externem Mikrofon
- Lautstärkeregler synchronisiert mit der Anzeige auf dem Backpanel
- X-over Steuerung von 30-200 Hz synchronisiert auf dem Backpanel-Display angezeigt. Einstellbar in 1-Hz-Schritten
- 6 Band parametrischer EQ, 20-200 Hz, Verstärkung +6 dB/-18 dB, Q-Faktor 0,1-15
- Phasenschalter
- Subsonic-Filter Frequenzeinstellung von 24 Hz - 80 Hz
- Hochpassfiltereinstellung für XLR- und RCA-Ausgang von 30 Hz - 200 Hz
- Ausgangshochpassfilter-Überlaufschalter, um das volle Signal am Ausgang zu erhalten, um mehrere Subwoofer zu verketten.
- 6 individuelle Voreinstellungen, umbenennbar

ZUBEHÖR

- US und Euro/Schuko 20 A Hochstrom 2 m Netzkabel
- 19" Montage Gestelle,
- Externes kalibriertes Mikrofon mit 7,5 m Kabel und 3,5 mm Miniklinke

DEUTSCH