

marantz



CINEMA 60 DAB SERIE 2

CINEMA 60 DAB SERIE 2 AV-Receiver

Kraftvolle Leistung in einem zeitlosen, funktionsreichen Design.

- 7.2-Kanal-AV-Receiver mit DAB+
- Immersives Dolby Atmos-Erlebnis
- Dirac Live-Raumkorrektur
- Powered by HEOS™-Multiroom-Streaming
- 4K/8K-HDMI-Anschlüsse
- Verbesserte 32-Bit-D/A-Wandler
- 100 W Leistung pro Kanal
- Von Sound Master optimierte Soundwiedergabe
- Zeitloses Marantz-Industriedesign
- Entwickelt für Filme, Musik und Gaming



Sehen. Hören. Erleben.

CINEMA 60 DAB SERIE 2

Technische Informationen

Mehrkanal-Surround-Technologien	
DTS-HD / DTS:X / DTS:X Pro	Ja / Ja / Nein
DTS Neo:6 / DTS Neural:X	Nein / Ja
DTS Virtual:X	Ja
IMAX Enhanced	Nein
Dolby TrueHD / Atmos / Atmos Height Virtualization / Atmos Music	Ja / Ja / Ja / Ja
Dolby ProLogic II / Dolby Surround	Nein / Ja
Multichannel Stereo	Ja
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	7,1
Soundverbesserungen	
Diskrete Leistungsverstärker	7
Leistungstransformator: Rinkern / EI	EI
Current-Feedback-Topologie	Ja
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM)	Ja (SA2)
Pure Direct	Ja
Hochwertige Audiokomponenten	Ja
Audyssey	MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	Ja / Ja
Audyssey APP-Unterstützung / Audyssey MultEQ-X kompatibel	Ja / Ja
Subwoofer Modus: Standard / Gerichtet	Ja / Nein
Upgrade-Möglichkeiten für Dirac Live Raumkorrektur	Ja
Speaker Setup Presets	2
Compressed Audio Restorer	Nein
Compressed Audio Enhancer: MDAX2	Ja
Netzwerk	
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC	Ja / Ja / Ja
Verlustfreie Formate: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	Ja / Ja / Ja
DSD Audio Streaming	Ja (2,8/5,6 MHz)
Gapless playback	Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay 2	Ja
Roon Ready	Ja
Internet Radio	Tuneln
Spotify Connect / Tidal / Deezer	Ja / Ja / Ja / Ja
Tidal Connect / Qobuz Connect / Amazon Music HD	Ja / Ja / Ja
Kompatibel mit der Remote-App für Smartphones	Marantz AVR Remote / HEOS
Kompatibel mit der Remote-App für Tablets	Android / iOS / Amazon Kindle
Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet-Anschluss	Ja / Ja / Ja
Bluetooth-Kopfhörer-Übertragung / Lautstärkeregelung für Bluetooth-Kopfhörer	Ja / Ja
HDMI	
HDMI-Eingänge: Rückseite / Frontseite	6 (3 × 8K) / 0
HDMI-Ausgänge: Main / Zone	2 / 0
HDMI: maximale Auflösung (8K / 4K)	8K/60 / 4K/120
HDMI zu HDMI Upscaling	1080p/4K zu 8K
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC	Ja / Ja / Ja / Ja
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG	Ja / Ja / Ja / Ja
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR	Ja / Nein / Ja / Ja
HDMI: AMD FreeSync	Ja (HDMI 4-6)
HDMI Pass-Though im Standby-Modus	Ja
DSD-Audio-Unterstützung	Nein
Multi-Room/CI	
HEOS Multi-Room integriert	Ja
TV-Tongruppierung	Ja
Multi-Room-Zonen	2
Mehrkanal-Audio im Hauptraum – Stereo-Downmix für die Zone	Ja
Audioquelle für die Zone: HDMI / Opt., Koax. / Netzwerk, USB / Analog	Nein / Ja (2 ch) / Ja / Ja
Audioausgang der Zone: Lautsprecher / Vorverstärkerausgang	Ja / Ja
HDMI-Ausgang der Zone von einer HDMI-Quelle	Nein
Webbrowser-Einrichtung	Ja
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web-Steuerung / App-Steuerung	Ja / Ja / Ja / Ja
IR-Eingang / Marantz Remote Bus	Ja / Ja
DC-Trigger-Ausgang	1



Sonstiges		
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon		Audyssey MultEQ XT, Dirac Live RC (Upgrade)
Frontdisplay		OLED-Bullauge
Graphic User Interface - GUI		High Definition 1080p
GUI-Sprachen		9
Einrichtungsassistent		Ja
Quick Select plus / Quick Select		Nein
Smart Select		Ja
Firmware Update über Netzwerk / USB		Ja / Ja
Variable Übernahmefrequenz		Ja
Optimierte Bassumleitung / Bass-Synchronisation		Ja / Nein
HDMI Diagnostic Mode		Ja
ECO-Modus / Abschaltautomatik / Sleep Timer		Ja / Ja / Ja
Eingänge/Ausgänge		
Video	HDMI-Eingänge / Ausgänge	6 / 2
	Multi-Room Video-Ausgang: Video / HDMI	Nein / Nein
Audio	Analog-Eingang / Ausgang	4 / 0
	Phono-Eingang (MM)	Ja
	Digital-Eingänge: Optisch / Koaxial	2 / 2
	Multi-Room-Ausgang: Analog / Digital	1 / 0
	Mehrkanal-Vorverstärkerausgang	Ja (7.2)
	Subwoofer-Ausgang	2
Weitere	Lautsprecherterminal: vergoldete Schraubklemme / Normale	Nein / Ja
	Anzahl der Lautsprecheranschlüsse	7
	Lautsprecher A / B	konfigurierbar
	Bi-Amp Modus	konfigurierbar
	Multi-Room Lautsprecherterminal	konfigurierbar
	Frontseitiger USB-Audioeingang	Ja
	Rückseitige USB-Stromversorgung 5 W/1,5 A	Ja
	DAB / DAB+ Tuner	Ja
	UKW Tuner mit RDS	Ja
Tuner: UKW / MW	Ja / Nein	
Spezifikationen		
Anzahl der Leistungsverstärker		7
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr, 2-Kanal Betrieb)		100W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr, 2-Kanal Betrieb)		140W
70% Leistungsgarantie im 5-Kanal Betrieb		Ja
Allgemein		
Verfügbare Farbvarianten: Schwarz / Silber-Gold		Ja / Ja
Metall-Frontblende		Nein
Systemfernbedienung		RC054SR
Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung		Ja
Leistungsaufnahme in W		650
Leistungsaufnahme, kein Ton (ECO An / Aus) in W		45 W / 75 W
Standby-Leistungsaufnahme in W		0,2
CEC Standby Leistungsaufnahme in W		0,5
Netzwerk-Standby-Leistungsaufnahme in W		Weniger als 2,0
Maximale Abmessungen (B x T x H) in mm		
Antenne-Horizontal		442 × 354 × 165
Antenne-Vertikal		442 × 354 × 235
Ohne Antenne		442 × 343 × 165
Gewicht in kg		10,9
Maximale Verpackungsmaße (B x T x H) in mm		520 × 434 × 273
Verpackungsgewicht (inkl. Produkt) in kg		13,8
Lieferumfang		Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel
EAN	Schwarz	0747192148218
	Silber-Gold	0747192148225

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com