



MaiA S2

Stereo-Vollverstärker mit 9 Eingangsoptionen

UVP 499 € (inkl. MwSt)









- 2x38 Watt @ 40hm
- Doppel-Monoaufbau
- Eingänge: 3x Stereo Line, 1x Phono (RCA), 1x Bluetooth (aptX), 2x digital optisch, 1x digital koaxial, 1x USB
- Asynchrones USB mit XMOS-Technologie
- DAC: Cirrus Logic CS4344 24bit/192kHz Multi-bit Delta Sigma
- 4te Generation Bluetooth (aptX fähig) mit Antenne
- Phono MM + High Output MC Eingang
- Motorbetriebenes Potentiometer
- Kopfhöreranschluss
- Variabler Ausgang für Subwoofer oder zweite Zone/Endstufe
- IR Fernbedienung im Lieferumfang
- Verbessertes VOLL-ALUMINIUM Gehäuse und überarbeitetes BOARD LAYOUT ergeben eine erhöhte Abschirmung von elekt romagnetischer Einstrahlung
- Neues S2 Design in edlem Aluminium Gehäuse, erhältlich in Silber oder Schwarz

Farboptionen:





Verstärkerleistung: 2x 25W / 38W @ 8 / 4 Ohm

Rauschabstand: > -90dB (IEC -D)

Frequenzgang: 20Hz - 20kHz (-0,7dB, -0,5dB) (@8ohms) **Analoge Eingänge:** 2 Paar RCA/Cinch + 1x 3,5mm Klinke

(Line), 1 Phono MM + High Output MC (RCA)

Digitale Eingänge: USB, RCA koax, 2x Toslink, Bluetooth

(aptX)

Lautsprecheranschluss: 4mm Ø Bananenbuchsen, gabelförmige Kabelschuhe oder blanke Kabelenden

Kopfhöreranschluss: 6,3mm Klinke **Variabler Ausgang:** 3,5mm Klinke

Netzgerät: 20V/3A DC;100 - 240V, 50/60Hz Standby Leistungsaufnahme: < 0,5 Watt

Abmessungen B x H x T: 206 x 38 x 165 (176mm mit

Buchsen)

Gewicht: 925 g ohne Netzteil



MaiA S2: Kompakter Vollverstärker mit zeitlosem Design & zukunftssicherer Technologie!

Unsere ursprüngliche MaiA war ein kleiner Vollverstärker und verfügte gleichzeitig über kompromisslose Klangqualität und ultimative Anschlussflexibilität! Sie bot zahlreiche digitale und analoge Eingangsoptionen, eine Klangqualität, die Röhrenverstärkern nahekommt (Flying Mole Module) und einen hochwertigen 24bit/192kHz D/A Wandler. Nun wollen wir unsere MaiA mit neuer und moderner Optik, verbessertem VOLL-ALUMINIUM Gehäuse und überarbeitetem ELEKTRONIK-LAYOUT in unsere S2 Linie einführen. An der Vielseitigkeit der Ausstattung hat sich nichts geändert:

Trotz der geringen Größe können gleichzeitig 9 verschiedene Quellgeräte angeschlossen werden:

Hochwertiger Phono MM + High Output MC Vorverstärker
3 analoge Hochpegeleingänge (2x RCA, 1x 3,5mm Klinke)
XMOS asynchroner USB 24bit/192kHz Eingang für Computeraudio
Digitaler Koax Eingang (bis



zu 24bit/192kHz • 2 Toslink Eingänge (bis zu 24bit/96kHz) • Kabelloses Bluetoothstreaming (aptX fähig) mit eigener Antenne

Die neue MaiA S2 ist durch ein ÜBERARBEITETES GEHÄUSE und BOARD LAYOUT noch besser vor elektromagnetischen Interferenzen geschützt, was sich hörbar auf den Klang auswirkt: Egal mit welcher Quelle, die Wiedergabe ist extrem musikalisch und lebensecht.

Die Ausgangsleistung dieses Vollverstärkers ist für audiophile Wiedergabe in Räumen von etwa 25m2 mit hochwertigen Lautsprechern in der Preisklasse von € 200,00 bis € 1000,00 ausgelegt. Der Anschluss eines Subwoofers oder eines weiteren Verstärkers ist ebenso möglich wie der Betrieb mit einem Kopfhörer. Die mitgelieferte IR-Fernsteuerung macht die Bedienung kinderleicht.

