

1 Modell	HT-A8000
Zusammenfassung	
PREIS	hta8000.cel € 649,00
LIEFERUMFANG	Fernbedienung Fernbedienungsakkus HDMI-Kabel Kabel für Fernseher-Center-Lautsprecher-Modus Netzkabel Referenzhandbuch Standfuß Wandhalterung Wandhalterung Schablone
Größe und Gewicht	
GRÖSSE HAUPT EINHEIT – NUR GEHÄUSE (B X H X T)	1.100 x 64 x 113 mm
GEWICHT HAUPT EINHEIT – NUR GEHÄUSE	4,7 kg
Verstärker	
VERSTÄRKERTYP	Digitalverstärker, S-Master HX
VERSTÄRKERKANÄLE	11-Kanal
Schnittstellen	
EIN- UND AUSGÄNGE	S-Center Out
WI-FI*	Ja
IEEE802.11 VERSION	a/b/g/n/ac
BLUETOOTH® VERSION	Bluetooth® Version: 5.2 ¹
HDCP2.2	Ja
HDMI	
ANZAHL DER EIN-/AUSGÄNGE	Eingang/Ausgang: 1/1 (eARC/ARC)
EARC	Ja
4K/60P/YUV4:4:4	Ja
HDR	Ja
KOMPATIBEL MIT DOLBY VISION™	Ja
HLG (HYBRID LOG-GAMMA)	Ja
HDCP2.2	Ja
VRR (VARIABLE BILDWIEDERHOLRATE)	Ja
ALLM (AUTOMATISCHER LOW-LATENCY-MODUS)	Ja
BRAVIA SYNC	Ja
HDMI CEC	Ja
Audioformate	
360 REALITY AUDIO	Ja
HIGH-RESOLUTION AUDIO	Ja
HDMI EINGANG	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Dual Mono, DTS, DTS-HD hochauflösendes Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS: X, IMAX ENHANCED ² , LPCM: 2-Kanal/5.1-Kanal/7.1-Kanal, 360 Reality Audio

1 Modell	HT-A8000
HDMI EARC	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Dual Mono, DTS, DTS-HD hochauflösendes Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS:X, IMAX ENHANCED ² , LPCM: 192 kHz / 24 Bit
BLUETOOTH® KOMMUNIKATION (RECEIVER)	AAC, SBC, LDAC
Klangfunktion	
SOUND-MODUS	Klangfeld
SOUNDEFFEKT	Nachtmodus, Sprachmodus
VIRTUAL SURROUND SOUND-TECHNOLOGIE	360 Spatial Sound Mapping
SOUND ENHANCEMENT-TECHNOLOGIE	DSEE Ultimate
KALIBRIERUNG	Ja
SOUNDKONFIGURATION	Ja
Lautsprecherdesign	
LAUTSPRECHERSTRUKTUR	5.0.2-Kanal (11 Lautsprechereinheiten)
Netzwerk-Funktion	
NETZWERK-FUNKTION	Spotify Connect, AirPlay
Kabellose Funktionen	
KABELLOSER SURROUND SOUND (MIT OPTIONALEN KABELLOSEN LAUTSPRECHERN)	Ja
ZWEI SUBWOOFER	Ja
Anwendung	
SONY BRAVIA CONNECT	Ja
Funktion Mit Bravia	
FUNKTION MIT BRAVIA	Acoustic Center Sync ³ , Voice Zoom 3™ ^{3 4} , Schnelleinstellungen
Details	
STROMVERBRAUCH *CA.	60 W
WANDMONTAGE	Ja
Umweltfreundlich und energiesparend	
STROMVERBRAUCH (AUSGESCHALTET)	Nicht verfügbar
STROMVERBRAUCH (STANDBY-MODUS / MODUS MIT GERINGEM STROMVERBRAUCH)	0,5 W
AUSGESCHALTET / STANDBY-MODUS / MODUS MIT GERINGEM STROMVERBRAUCH AKTIVIERT	Nach 20 Minuten
STROMVERBRAUCH (NETZWERK-STANDBY-MODUS) – TERMINALS	0,5 W (HDMI CEC) / 2,3 W (Verbindung über WLAN / Bluetooth® / alle Anschlüsse und Netzwerke verbunden)
NETZWERK-STANDBY-MODUS AKTIVIERT – TERMINALS	Nach 20 Minuten (Verbindung über HDMI CEC / WLAN / Bluetooth®)
EIN-/AUSSCHALTER FÜR DRAHTLOSE NETZWERKE	Ein-/Ausschalten der Bluetooth® und WLAN-Funktionen: (1) Drücken Sie EINGABE, Lautstärke -, Lautstärke + und EINGABE in dieser Reihenfolge auf der mitgelieferten Fernbedienung, um die Bluetooth® und WLAN-Funktionen auszuschalten. (2) Drücken Sie EINGABE, Lautstärke -, Lautstärke + und EINGABE noch einmal in dieser Reihenfolge auf der mitgelieferten Fernbedienung, um die Bluetooth® und WLAN-Funktionen einzuschalten.