

Technische Daten

Technische Daten (YAS-CU408)

Verstärker-Sektion

Maximale Nennausgangsleistung	
• Front L/R	50 W × 2 Kanäle

Lautsprecher-Sektion

Front L/R	
• Bauart	Akustische Aufhängung (nichtmagnetische Abschirmung)
• Treiber	4,6 cm Konus × 4
• Frequenzgang	160 Hz bis 9 kHz
• Impedanz	4 Ω (8 Ω × 2)

Hochtöner	
• Treiber	2,5 cm Kalotte × 2
• Frequenzgang	9 kHz bis 23 kHz
• Impedanz	4 Ω

Dekoder

Unterstütztes Audiosignal (HDMI-/optischer Eingang)	PCM1 (bis zu 5.1 Kanäle) Dolby Digital (bis zu 5.1 Kanäle) DTS Digital Surround (bis zu 5.1 Kanäle)
--	---

Eingangsbuchsen

HDMI	1 (HDMI IN)
Digital (optisch)	1 (TV)

Analog (3,5 mm Stereo-Miniklinke)	1 (ANALOG)
-----------------------------------	------------

Ausgangsbuchsen

HDMI	1 (HDMI OUT (ARC))
------	--------------------

Weitere Buchsen

USB	1 (UPDATE ONLY)
LAN	1 (NETWORK)

Bluetooth

Funktion	Sink-Funktion (Quellengerät an dieses Gerät)
----------	--

Bluetooth Version	Ver 4.2
-------------------	---------

Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP
----------------------	-------------

Unterstützte Codecs	Sink-Funktion: SBC, AAC
---------------------	-------------------------

Bluetooth-Klasse	Bluetooth Klasse 2
------------------	--------------------

Bereich (Sichtlinie)	Ca. 10 m
----------------------	----------

Unterstützte Content Protection-Methode	SCMS-T (Sink-Funktion)
---	------------------------

[Modelle für Großbritannien und Europa]

• Funkfrequenz	2402 MHz bis 2480 MHz
• Maximale Ausgangsleistung (EIRP)	6,5 dBm (4,5 mW)

Netzwerk

Ethernet-Standard	100BASE-TX/10BASE-T
Unterstützte Codecs	WAV (nur PCM-Format) /AIFF/FLAC: bis zu 192 kHz ALAC: bis zu 96 kHz MP3/WMA/MPEG-4 AAC: bis zu 48 kHz
PC-Client-Funktion	
AirPlay 2 unterstützt	
Internetradio	

Wi-Fi-Funktion

• WLAN-Standards:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac* * Nur 20 MHz Kanalbandbreite
• Funkfrequenzband:	2,4 GHz/5 GHz
• Verfügbare Sicherheitsmethode:	WEP, WPA2-PSK (AES), Mixed-Modus
[Modelle für Großbritannien und Europa]	
• Funkfrequenz	
2,4-GHz-Band	2402 MHz bis 2482 MHz (20 MHz)
5-GHz-Band	5170 MHz bis 5250 MHz (20 MHz) 5250 MHz bis 5330 MHz (20 MHz) 5490 MHz bis 5710 MHz (20 MHz) 5735 MHz bis 5835 MHz (20 MHz)
• Maximale Ausgangsleistung (EIRP)	
2,4-GHz-Band	19,2 dBm (83,2 mW)
5-GHz-Band	5170 MHz bis 5250 MHz (20 MHz): 21,5 dBm (141,3 mW) 5250 MHz bis 5330 MHz (20 MHz): 21,8 dBm (151,4 mW) 5490 MHz bis 5710 MHz (20 MHz): 24,1 dBm (257,0 mW) 5735 MHz bis 5835 MHz (20 MHz): 13,5 dBm (22,4 mW)

Allgemeines

Netzspannung/-frequenz	
• [Modelle für USA und Kanada]	120 V Wechselstrom, 60 Hz
• [Modell für Australien]	240 V Wechselstrom, 50 Hz
• [Modelle für Europa, Asien und Russland]	110 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
• [Modell für Großbritannien]	230 V Wechselstrom, 50 Hz
• [Modell für Taiwan]	110 V Wechselstrom, 60 Hz
• [Modell für China]	220 V Wechselstrom, 50 Hz
• [Modell für Korea]	220 V Wechselstrom, 60 Hz
Leistungsaufnahme	30 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus	
• [Modelle für USA, Kanada und Taiwan]	
– HDMI-Steuerung Aus, Netzwerk-Standby Aus	0,4 W
– HDMI-Steuerung Aus, Netzwerk-Standby Ein (Kabelgebunden/Wi-Fi/Bluetooth)	1,6/1,8/1,7 W
– HDMI-Steuerung Ein, Netzwerk-Standby Aus	0,7 W
– HDMI-Steuerung Ein, Netzwerk-Standby Ein	2,2 W
• [Modelle für Großbritannien und Europa sowie andere Modelle]	
– HDMI-Steuerung Aus, Netzwerk-Standby Aus	0,4 W
– HDMI-Steuerung Aus, Netzwerk-Standby Ein (Kabelgebunden/Wi-Fi/Bluetooth)	1,6/1,8/1,7 W
– HDMI-Steuerung Ein, Netzwerk-Standby Aus	0,7 W
– HDMI-Steuerung Ein, Netzwerk-Standby Ein	2,2 W
Abmessungen (B x H x T)	980 x 60 x 110,5 mm

HINWEIS

- Der Inhalt dieses Handbuchs gilt für die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen technischen Daten. Um die neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedienungsanleitung herunter.
- Dank eines fortschrittlichen Stromspardesigns erzielt dieses Produkt eine geringe Leistungsaufnahme von nicht mehr als zwei Watt im Netzwerk Standby-Modus.



Technische Daten (NS-WSW43)

Die technischen Daten des Subwoofers sind wie folgt.

Verstärker-Sektion

Maximale Nennausgangsleistung	100 W
-------------------------------	-------

Lautsprecher-Sektion

• Bauart	Bassreflex (nicht-magnetische Abschirmung)
• Treiber	16 cm Konus × 1
• Frequenzgang	40 Hz bis 160 Hz
• Impedanz	2 Ω
• Funkfrequenzband:	2,4 GHz
• Übertragungsbereich	10 m (ohne Störung)

[Modelle für Großbritannien und Europa]

• Funkfrequenz	2405,35 MHz bis 2477,35 MHz
• Maximale Ausgangsleistung (EIRP)	9,0 dBm (8 mW)

Allgemeines

Netzspannung/-frequenz	
• [Modelle für USA und Kanada]	120 V Wechselstrom, 60 Hz
• [Modelle für Europa, Asien und Russland]	110 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
• [Modell für Großbritannien]	230 V Wechselstrom, 50 Hz
• [Modell für Taiwan]	110 V Wechselstrom, 60 Hz
• [Modell für Korea]	220 V Wechselstrom, 60 Hz
• [Modell für China]	220 V Wechselstrom, 50 Hz
• [Modell für Australien]	240 V Wechselstrom, 50 Hz

Leistungsaufnahme	19 W
-------------------	------

Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus

• [Modelle für USA, Kanada und Taiwan]	0,8 W
• [Modelle für Großbritannien und Europa sowie andere Modelle]	0,8 W

Abmessungen (B × H × T)	180 × 417 × 405 mm
-------------------------	--------------------

Gewicht	9,4 kg
---------	--------

HINWEIS

Der Inhalt dieses Handbuchs gilt für die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen technischen Daten. Um die neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedienungsanleitung herunter.