

marantz®



SR7013 9.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT EINZIGARTIGEM AURO 3D UND IMAX ENHANCED



Genießen Sie mit dem Marantz SR7013 dreidimensionales Audio und erweiterte Video-Verarbeitung. Für überlegene Klangqualität liefert die HDAM Schaltungs-Technologie optimale Wiedergabebetreue und hohe Dynamik bei hochaufgelösten Audiodateien. Streamen Sie Musik von Spotify, TIDAL, Deezer, Amazon Music und vielen mehr über Bluetooth, HEOS oder AirPlay 2. Steuern Sie alles über die Amazon Alexa-Sprachsteuerung (Amazon Echo-Gerät erforderlich).

Highlights

Ihre Vorteile

9.2-Kanal-AV-Receiver mit 200 W pro Kanal; 11.2-Kanal Verarbeitung	Ausreichende Leistung, um große Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen
Dolby Atmos und DTS:X (bis 7.1.4 mit einem externen 2-Kanal-Verstärker), Auro-3D	Immersiver 3D-Klang mit Überkopfeffekten
IMAX Enhanced Audio Dekodierung (Update)	Bietet eine enorm hochwertige, immersive und audiovisuelle Qualitätsstufe
Marantz Klangabstimmung mit neuen Komponenten, inklusive Current Feedback HDAM Vorverstärker	Geschaffen für Reinheit bei Musik und Film für umfassende Entertainment-Fähigkeiten
Leistungsstarke AKM AK4458 D/A-Wandler für alle Kanäle mit 192 kHz / 32 bit	Höchste Auflösung für Musik- und Film-Ton
Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume und Dynamic EQ	Perfekte Raumakustikkorrektur
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz integriert	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte
AirPlay 2, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer, JUKE!	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
Netzwerk-Streaming: DSD (2,8/5,6MHz), FLAC, ALAC und WAV Unterstützung	High-Resolution-Audiostreaming für Hi-Fi-Enthusiasten
HEOS Musikstreaming-Technologie mit HEOS App	Komfortable Steuerungsoptionen, nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zum Zugriff auf Musikquellen und Multiroom-Erlebnis mit zusätzlichen HEOS Produkten
4K/60 Hz, 4:4:4, HDR und BT.2020, Dolby Vision kompatibel, HLG	Zukunftssicherheit durch Unterstützung für den aktuellen HDMI-Standard
8 HDMI-Eingänge (einer davon vorn) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung, 3 HDMI-Ausgänge (2+1 Zone)	Viele Eingänge für digitale Geräte, unterschiedliche Videos in unterschiedlichen Räumen
eARC (Enhanced Audio Return Channel) Unterstützung	eARC unterstützt die Übertragung von HD- und 3D-Audio-Formaten über den Audio Return Channel mit kompatiblen TVs
Farbcodierte Lautsprecheranschlüsse, Setup-Assistent, Marantz 2016 AVR Remote App + HEOS App	Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung
Erweiterte Multiroom-Optionen, 11.2-Kanal-Vorverstärker Ausgang, RS232-Steuerung, Crestron Connected, IP-Steuerung	Audio und Video in mehreren Räumen, vorbereitet für Heimautomatisierungstechnik von Drittanbietern



because music matters

SR7013

9.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT EINZIGARTIGEM AURO 3D UND IMAX ENHANCED



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	SR7013
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Auro-3D / Auromatic	• / •
Mehrkanal Stereo	•
IMAX Enhanced	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT32 mit LFC/Sub EQ HT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey MultEQ Editor App Unterstützung	•
NETZWERK / QUELLEN	
Netzwerk Audio Streaming	•
HEOS Multiroom integriert	•
Amazon Alexa-Sprachsteuerung	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay 2 Audio Streaming	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote App	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / • (2 Antennen / Dual-Band)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Front-Eingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
UKW / MW Tuner	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2	• / •
eARC (Enhanced Audio Return Channel)	•
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
HDMI pass through im Standby	•
3D Video Pass Through	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung und -skalierung	1080p, 4K 60/50Hz

* Nicht alle Dienste sind in jedem Land verfügbar.

D&M Germany GmbH
A Division of Sound United
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Deutschland

EINGÄNGE / AUSGÄNGE		
VIDEO		
Composite In / Out	3+1 / 2	
Component In / Out	3 / 1	
HDMI In / Out	7+1 / 3 (2 main + 1 zone)	
AUDIO		
Analog In / Out	5+1 / 0	
Digital optisch In	2	
Digital koaxial In	2	
Mehrkanal Pre Out	• (11.2 mit 11.2 Kanal-Verarbeitung)	
Audio-Zone Pre Out	2	
Subwoofer Out	2	
7.1 Mehrkanal-Eingang	•	
SPEZIFIKATIONEN		
Anzahl der Endstufen	9	
Leistung pro Kanal		
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	200 W	
6 Ohm, 1kHz, 0,7%, 2 Kanal	165 W	
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanal	125 W	
Signal-/Rauschabstand	102 dB	
ALLGEMEIN		
Verfügbar in Schwarz / Silber-Gold	• / •	
Systemfernbedienung	RC036SR	
Leistungsaufnahme in Watt	710	
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	65 / 110	
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5)	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 411 x 185	
Gewicht in kg	14,2	
EAN		
EU SR7013/N1B	4951035065983	Schwarz
SR7013/N1SG	4951035066027	Silber-Gold



Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.