

marantz



CINEMA 70s SERIE 2

CINEMA 70s SERIE 2 AV-Receiver

Vielseitige Leistung und umfangreiche Ausstattung in einem kompakten, zeitlosen Design.

- 7.2-Kanal-Slimline-AV-Receiver
- Immersives Dolby Atmos-Erlebnis
- Dirac Live-Raumkorrektur
- Powered by HEOS™-Multiroom-Streaming
- 4K/8K-HDMI-Anschlüsse
- Verbesserte 32-Bit-D/A-Wandler
- 50W Leistung pro Kanal
- Von Sound Master optimierte Soundwiedergabe
- Kompaktes, elegantes Marantz-Design
- Entwickelt für Filme, Musik und Gaming



Sehen. Hören. Erleben.

CINEMA 70s SERIE 2

Technische Informationen

Mehrkanal-Surround-Technologien	
DTS-HD / DTS:X / DTS:X Pro	Ja / Ja / Nein
DTS Neo:6 / DTS Neural:X	Nein / Ja
DTS Virtual:X	Ja
IMAX Enhanced	Nein
Dolby TrueHD / Atmos / Atmos Height Virtualization / Atmos Music	Ja / Ja / Ja / Ja
Dolby ProLogic II / Dolby Surround	Nein / Ja
Multichannel Stereo	Ja
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	7,1
Soundverbesserungen	
Diskreter Leistungsverstärker	Ja
Verkupfertes Gehäuse	Nein
Leistungstransformator: Rinkern / EI	EI
Pure Direct	Ja
Audyssey	MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	Ja / Ja
Subwoofer Modus: Standard / Gerichtet	Ja / Nein
Upgrade-Möglichkeiten für Dirac Live Raumkorrektur	Ja
Compressed Audio Enhancer: MDAX2	Ja
Netzwerk	
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja
Bluetooth-Retransmission für Bluetooth-Kopfhörer	Ja
Lautstärkeregelung für Bluetooth-Transmitter	Ja
Netzwerk-Audiofreigabe	Ja
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC	Ja / Ja / Ja
Verlustfreie Formate: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	Ja / Ja / Ja
DSD Audio Streaming	Ja (2,8/5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	Ja / Ja / Ja
Gapless Playback	Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio Streaming	Ja (AirPlay2)
Internet Radio	Ja (Tuneln)
Spotify Connect	Ja
Tidal Connect	Ja
Qobuz Connect	Ja
Pandora / SiriusXM	Ja / Ja*
Andere Streaming-Services*	Amazon Music / Amazon Music HD / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / SoundCloud / Mood Mix
Roon Ready	Ja
Kompatibel mit der Remote-App für Smartphones	Marantz AVR Remote / HEOS
Kompatibel mit der Remote-App für Tablets	Android / iOS / Amazon Kindle
Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet Ports	Ja / Ja / Ja
HDMI	
HDMI-Eingänge: Rückseite / Frontseite	6 / 0
HDCP2.3 Unterstützung	Ja
HDMI-Ausgänge: Main / Zone	1 / 0
HDMI zu HDMI Upscaling	1080P/4K to 8K
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB	Ja / Ja
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-through In/Out	3 / 1 (bis zu 40 Gbps)
Enhanced ARC / ARC	Ja / Ja
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	Ja / Ja / Ja / Ja / Ja
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through für Gaming	Ja
Variable Refresh Rate / Quick Flame Transport / Quick Media Switching	Ja / Ja / Nein
AMD FreeSync kompatibel	Ja (HDMI 4-6)
3D Signal Pass-Through / HDMI Pass-Through im Standby-Modus	Ja / Ja
Picture Adjust / Noise Reduction	Nein / Nein
CEC / DSD Audio Capability / Auto LipSync	Ja / Nein / Ja
Multi-Room/CI	
HEOS Multi-Room integriert	Ja
HEOS Link Kompatibilität: IR/ IP	Ja / Ja
Multi-Room-Zonen	2
Audioquelle der Zone: HDMI / Opt., Koax. / Netzwerk, USB / Analog	Nein / Ja (2 ch) / Ja / Ja
Audioausgang der Zone: Lautsprecher / Vorverstärkerausgang	Ja / Ja
HDMI-Ausgang für Zone von der HDMI-Quelle	Nein
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web-Steuerung / App-Steuerung	Ja / Nein / Ja / Ja
IR-Flasher-Eingang / Marantz-Remote-Bus	Ja / Ja
DC Trigger-Ausgang	1
HDMI-Diagnosefunktion	Ja

*Nicht verfügbar in allen Regionen



Sonstiges		
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon		Audyssey MultEQ XT, Dirac Live RC (Upgrade)
Frontdisplay		OLED-Bullauge
Graphic User Interface - GUI		Modernes HD GUI
ISF Zertifizierung		Nein
GUI-Sprachen		9
Einrichtungsassistent / Smart Select		Ja / Ja
Firmware Update über Netzwerk / USB		Ja / Ja
Variable Übernahmefrequenz / Optimierte Bassumleitung / Bass-Synchronisation		Ja / Ja / Nein
ECO-Modus / Abschaltautomatik / Sleep Timer		Ja / Ja / Ja
Eingänge/Ausgänge		
Video	HDMI-Eingänge / Ausgänge	6 / 1
	Multi-Room Video-Ausgang: Video / HDMI	Nein / Nein
Audio	Analog-Eingang / Ausgang	3 / 0
	Phono-Eingang (MM)	Ja
	Digital-Eingänge: Optisch / Koaxial	1 / 1
	Multi-Room-Ausgang: Analog / Digital	1 / 0
	Mehrkanal-Vorverstärkerausgang	Ja (7.2)
	Subwoofer-Ausgang	2
Weitere	Lautsprecherterminal: vergoldete Schraubklemme / Normale	Nein / Ja
	Anzahl der Lautsprecheranschlüsse	7
	Lautsprecher A / B	konfigurierbar
	Bi-Amp Modus	konfigurierbar
	Multi-Room Lautsprecherterminal	konfigurierbar
	Frontseitiger Audioeingang Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB	Nein / Nein / Nein / Nein / Ja
	USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone	Ja / Nein / Nein
	Rückseitige USB-Stromversorgung 5 W/1,5 A	Ja
Tuner: UKW / MW		Ja
Spezifikationen		
Anzahl der Leistungsverstärker		7
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal Betrieb)		50W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal Betrieb)		70W
Allgemein		
Metall-Frontblende		Nein
Systemfernbedienung		RC055SR
Leistungsaufnahme in W		250
Leistungsaufnahme, kein Ton (ECO An / Aus) in W		30 W / 40 W
Standby-Leistungsaufnahme in W		0,2
CEC Standby Leistungsaufnahme in W		0,5
Netzwerk-Standby-Leistungsaufnahme in W		Weniger als 2,0
Maximale Abmessungen (B x T x H) in mm		
Antenne-Horizontal		442 × 384 × 109
Antenne-Vertikal		442 × 384 × 178
Ohne Antenne		442 × 372 × 109
Gewicht in kg		8,7
Lieferumfang		Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, UKW / MW-Antennen, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel
EAN	Schwarz Silber-Gold	0747192148263 0747192148270

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com