

marantz



MODEL M1

Wireless Streaming Verstärker

2.1 Kanal Wireless-Streaming-Verstärker mit 100 Watt pro Kanal

- 2.1-Kanal-Ausgang für Lautsprecher und Subwoofer
- Hohe Leistung von 100 Watt pro Kanal und kristallklare Wiedergabe
- Vollständig digitaler Schaltverstärker
- Marantz Sound dank Marantz Musical Digital Filtering (MMDF)
- Müheloses Streaming über HEOS® Built-in, WLAN, AirPlay2 und Spotify Connect
- Optischer Toslink-Eingang und HDMI eARC-Eingang
- Dolby Digital Plus Decoder
- Vom Soundmaster abgestimmt, in unserem Werk "Shirakawa Audio Works" in Japan entwickelt und gefertigt
- Geringer Platzbedarf, für Rack-Montage geeignet, hochwertige Materialien und edles Marantz Design
- 1 Paar analoge Cinch-Eingänge mit vergoldeten Anschlussklemmen aus Messing



The Most Musical Sound

MODEL M1

Technische Spezifikationen

Verstärker	
Ausgangsleistung an 8 Ohm	100W + 100W (8Ω, 20Hz bis 20 kHz, 0,05% Klirrt)
Ausgangsleistung an 4 Ohm	125 W + 125 W (4Ω, 1 kHz, 0,05% Klirrt)
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz: ±1 dB
Angeschlossene Lautsprecher Impedanz	4 – 16 Ω
Audio Eingänge / Ausgänge	
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse	4
Digitale Eingänge	HDMI (eARC), Optisch
Analoge Eingänge	Cinch
Subwoofer Ausgang	1
Audio Optionen	
Kanal-Zuweisung	Stereo (Standard), Dual Mono
Lautstärke-Begrenzung	80-100%
Balance	-15dB bis +15dB
Anpassbare Hochpass / Tiefpass	40-250 Hz / 40-120 Hz
EQ	Höhen, Bass -5dB bis +5dB
Sound Modus	Stereo, Direct, Virtual, Dialog Enhancer, Night Mode
TV-Ton Gruppierung	Ja
Unterstützte Audioformate	
Decoding	Dolby Digital +, Dolby Digital, LPCM, DSD
Stereo PCM / Multi-Channel PCM	Ja / Ja
Stereo Formate (HEOS Network Share oder USB)	WMA: bis zu 192 kbps, AAC & MP3: bis zu 320 kbps, WAV, ALAC, FLAC: bis zu 24-bit/192kHz, DSD: 2,8 MHz, 5,6MHz
Streaming Technologien	
Bluetooth Receiver	Bluetooth 5.X
Bluetooth Transmitter	Nein
AirPlay	AirPlay 2
Spotify	Spotify Connect
Musik Service und Quellen	
Unterstützte Musik Services (Abhängig von lokaler Verfügbarkeit)	Spotify, Tunes, Amazon Music, Tidal, Tidal HiRes, Deezer, Deezer HiFi, Mood.Mix, Sony Hi-Res, SoundCloud
Musik vom Smartphone	Ja (iOS, Android oder Kindle Fire)
NAS (Network Attached Storage)	SMB 1, DLNA
Wiedergabe von USB-Speichergeräten	Ja (FAT32, NTFS formatierte Geräte)
Netzwerk & Kontrolle	
Kabelgebundener Anschluss	Ethernet
Wireless Anschluss	Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac
IR Flasher Eingang	3,5mm
IR-Lernfunktion	Ja
Steuerungssystem-Kompatibilität über TCP/IP	Crestron, Control4, AMX
HEOS App	iOS, Android
Allgemein	
Produkt Farbe	Schwarz
Benutzeroberfläche	Lautstärke hoch/runter, Play / Pause, Mehrfarbige LED-Statusanzeige, Connect Taste (Rückseite), Bluetooth Taste (Rückseite)
Abmessungen (B x T x H) mm	217 x 239 x 84
Gewicht	2,2 kg
SAP Code	MODEL M1/N1B
EAN	0747192140793



Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com