

marantz



MCR 60n DAB

Netzwerk-Audio-Player

Kompaktes All-in-One-HiFi-System mit HEOS®, integriertem CD-Player, HDMI eARC und MM-Phono-Eingang.

- 65 W + 65 W Ausgangsleistung an 4 Ohm
- Powered by HEOS™ Multi-Room-Streaming
- HDMI eARC zur Integration des TV-Tons
- Eingebauter CD-Player
- MM-Phono-Eingang für Plattenspieler
- Bluetooth RX/TX
- Roon Ready zertifiziert
- Hochauflösendes Audio bis zu PCM 384kHz/32-Bit
- DSD-Unterstützung bis zu 11,2 MHz
- Optional: Dirac Live Room Correction Ready



The Most Musical Sound

MCR 60n DAB

Technische Informationen

Ausstattung		
Ausgangsleistung	2 × 65 W @ 4 Ohm / 4 × 33 W @ 4 Ohm (Lautsprecher A/B)	
CD-Kompatibilität: CD / CD-R/RW / WMA / MP3	Ja / Ja / Ja / Ja	
Tuner: DAB / DAB+ / UKW (RDS) / MW	Ja / Ja / Ja / Nein	
Netzwerk Audio Streaming	Ja	
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / Amazon Prime Music* / Pandora*	Ja / Ja / Ja / Ja / Ja	
AirPlay 2	Ja	
Roon Ready	Ja	
Internet Radio	TuneIn	
HEOS Multiroom und Streaming	Ja	
Automatisches Einschalten durch optisches Eingangssignal	Ja	
Smart Select Tasten	Ja	
Bluetooth / aptX / NFC	Ja / Nein / Nein	
Audio-Wiedergabe über Bluetooth-Kopfhörer	Ja	
USB Audio: vorne / hinten	Nein / Ja	
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC	11.2 / 384 / 384 / - / 384	
Ethernet / WiFi	Ja / Ja	
WiFi Setup: WPS / WiFi Sharing	Nein / Ja	
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC	Ja / Ja / Ja	
Verlustfreie Formate: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC	11.2 / 384 / 384 / - / 384	
Gapless Playback	Ja (FLAC, WAV, DSD)	
Upgrade-Möglichkeit für Dirac Live	Ja	
Klangregelung: Bässe / Höhen / Balance	Ja / Ja / Ja	
Rauscharmes OLED-Display	3 line	
Beleuchtete Front	Status-LED Ein/Aus wählbar	
Uhr	Ja	
Sleep Timer	Ja	
Programmierbarer Timer: Einmalig / Täglich	Ja / Ja	
Eingänge/Ausgänge		
Audio	Analoge Ein-/Ausgänge	1 / 1
	Digitaler optischer Ein-/Ausgang	1 / 0
	HDMI-ARC-Eingang	Ja (HDMI eARC/ARC)
Andere	Subwoofer Pre-Out	Ja
	Main Pre-Out	AUX frei belegbar
	Lautsprecheranschluss: Steckanschluss / Schraubanschluss	Nein / Ja
	Kopfhörerausgang	Ja
	Lautsprecher A/B	Ja (individual volume)
	Bi-Amping	Ja
	Parallel BTL	Ja
Aktives Multi-Room-System für einen zusätzlichen Raum		Ja

Spezifikationen		
Audio	Ausgangsleistung	2 × 65 W @ 4 Ohm / 4 × 33 W @ 4 Ohm (Lautsprecher A/B)
	Anzahl der Kanäle	2 / 4
	Frequenzgang (Analogeingang)	10 Hz - 40 kHz
	Signal-Rausch-Verhältnis (Audio)	90 dB
	Eingangsempfindlichkeit/Impedanz (Analogeingang)	200 mV / 30 kohms
	Klirrfaktor 1 kHz, 5 W, 4 Ω / ohms	0,1%
Audio Phono MM	Frequenzgang (Phono)	20 Hz - 20 kHz
	Signal-Rausch-Verhältnis (Phono)	74 dB
	Eingangsempfindlichkeit/Impedanz (Phono)	2,5mV / 47 kohms
UKW-Tuner	Frequenzbereich UKW	87,5 - 108 MHz
	Signal-Rausch-Verhältnis (Mono/Stereo) UKW	70 / 70 dB
	Klirrfaktor (Mono/Stereo) UKW	0,4 / 0,4%
Allgemein		
Verfügbare Farben		Schwarz / Champagner-Gold
Fernbedienung		RC016CR
Leistungsaufnahme in W		55
Leistungsaufnahme im Standby in W		0,3
DAB Antenne inklusive		Ja
Abnehmbares Netzkabel		Ja
Maximale Abmessungen (B x T x H) in mm		280 × 303 × 111
Gewicht in kg		4,2
Maximale Verpackungsmaße (B × T × H) in mm		365 × 380 × 230
Verpackungsgewicht (inkl. Produkt) in kg		5,6
Lieferumfang		Hauptgerät, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien, DAB/UKW Antennen, Schnellstartanleitung
EAN	Schwarz	0747192149451
	Champagner-Gold	0747192149468

*Nicht in allen Regionen verfügbar.

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com

