

■ Technische Daten

Verstärkerbereich	Maximale Nennleistung	100 W
Lautsprecherbereich	Typ.....	Bassreflex (nicht-magnetische Abschirmung)
	Treiber.....	16 cm Konus × 1
	Frequenzgang.....	34 Hz bis 120 Hz
	Impedanz.....	3 Ω
Drahtloskommunikationsfunktion	Funkfrequenz-Band.....	5 GHz
	Modelle für GB und Europa	
	Funkfrequenz.....	5725 MHz bis 5875 MHz
	Maximale Ausgangsleistung (EIRP).....	13,8 dBm (23,7 mW)
	Übertragungsbereich	Ca. 10 m (ohne Störung)
Allgemeines	Stromversorgung	
	Modelle für USA, Kanada, Taiwan und Mexiko	100 bis 120 V AC, 50/60 Hz
	Modelle für GB, Europa, und andere Gebiete.....	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme.....	18 W
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Netzwerk-Standby)	
	Modelle für USA, Kanada, Taiwan und Mexiko.....	2,0 W
	Modelle für GB, Europa, und andere Gebiete.....	2,0 W
Abmessungen (B x H x T)	187 × 407 × 409 mm	
Gewicht.....	9,4 kg	

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs gilt für die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen technischen Daten. Die neueste Version des Benutzerhandbuchs steht auf der Yamaha-Website zum Download bereit.